

Equipos de Puesta a Tierra y Cortocircuitos

Seguridad

Líneas aéreas de media tensión - Pinzas automáticas

661 PATL-MC3P/3525

Equipo de puesta a tierra y cortocircuito para líneas aéreas de media tensión.

El objetivo principal de su instalación es la protección del trabajador ante la puesta en funcionamiento accidental o un posible retorno de tensión durante los trabajos de reparación.

La pinza MC se instala sobre el conductor mediante muelle de presión y se extrae mediante un gancho de recuperación. Las tres pinzas se pueden colocar al mismo tiempo gracias al plato portapinzas, facilitando así el trabajo del operario.


Conforme a la norma IEC 61230.



PP-3U
Plato portapinzas



TT-38L
Torno de puesta a tierra




Icc 30 KA/1s



PEP-ECO
Pinza Equipo potencial para poste



MC
Pinza de media tensión



3-20 mm

Icc 9 KA/1s



Máx. Ø 400 mm



Mix. Ø 90 mm

Compuesto por:

- 3 pinzas MC de aleación de aluminio de cierre por activación automática y asegurado por apriete mecánico. Para conductores cilíndricos de diámetro comprendido entre 3 y 20 mm.
- 1 plato portapinzas con gancho de recuperación.
- 2 cables de cobre con aislamiento de PVC de 35 mm² de sección y 2,5 m de longitud.
- 1 cable de cobre con aislamiento de PVC de 25 mm² de sección y 5 m de longitud.
- 3 Torno de puesta a tierra de fresado TT-38L.
- 1 pinza PEP-ECO para poste.
- 1 cable de cobre con aislamiento de PVC de 25 mm² de sección y 13 m de longitud.
- 1 pértiga telescópica (1,10 m plegada y 2 m extendida).
- 1 pica de puesta a tierra.
- 1 cofre de plástico para el transporte y almacenamiento del equipo.
- 1 funda para el transporte y almacenamiento de la pértiga y la piqueta.

Código	Ref.	Corriente asignada ICC Máx.
660248	PATL-MC3P/3525	9 KA/1s
IEC 61230		