


Equipos de Puesta a Tierra y Cortocircuitos

Seguridad

Cuadros eléctricos de baja tensión

SEGURIDAD CATÁLOGO




659 ECBT-GNF

Equipo de puesta a tierra y cortocircuito para cuadros eléctricos de baja tensión. El objetivo principal de su instalación es la protección del trabajador ante la puesta en funcionamiento accidental o un posible retorno de tensión durante los trabajos de reparación.


Dispone de una pértiga aislada adecuada para la extracción de fusibles cuchilla mediante rosca M-10.

Conforme a al norma IEC 61230.




NH1-3

Cuchilla seccionadora y de puesta a tierra



MPUC
Pinza a tierra



TT-38A
Torno de tierra

Compuesto por:

- 3 cuchillas seccionadoras y de puesta a tierra NH1-3.
- 4 pinzas de tierra MPUCF para las fases y el neutro.
- 3 cables de cobre con cubierta aislante de PVC de 35/50 mm² de sección y 0,45 - 0,60 - 0,85 m de largo para cortocircuito de las fases.
- 1 cable de cobre con cubierta aislante de PVC de 35/50 mm² de sección y 0,75 m de largo para el neutro.
- 1 cable de cobre con cubierta aislante de PVC de 35/50 mm² de sección y 1 m de largo para la puesta a tierra.
- 1 conector de derivación de 5 salidas.
- 1 pértiga aislada para la colocación de las cuchillas.
- 1 torno de tierra TT-38A.
- 1 bolsa téxtil para el transporte y almacenamiento del equipo.

Código	Ref.	Longitud cable	Corriente asignada ICC Máx.
659170	ECBT-GNF/35	35 mm ²	6,9 KA/1s
659180	ECBT-GNF/50	50 mm ²	12 KA/1s