

Dispositifs de mise à la terre

Sécurité


Poste de transformation de moyenne et haute tension

30906 PAT-MPL


Équipement de mise à la terre et de court-circuit pour sous-stations.

L'objectif principal de son installation est la protection du travailleur contre une mise en marche accidentelle ou un éventuel retour de tension lors de travaux de réparation.

Conforme à la norme CEI 61230.



MPL
Pince



Composé de :

- 3 pinces MPL en alliage d'aluminium avec vis de serrage pour conducteurs cylindriques d'un diamètre compris entre 5 et 45 mm et platines.
- 3 câbles en cuivre avec gaine isolante en PVC. Section et longueur selon modèle.
- 3 étaux de mise à la terre TT-50.
- 3 sacs pour le transport et le stockage de l'équipement.

| Code | Réf. | Section câble (mm ²) | Longueur (m) | Intensité assignée ICC Max. |
|--------|---------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 680176 | PAT-MPL/05006 | | 6 | |
| 680177 | PAT-MPL/05007 | | 7 | |
| 680178 | PAT-MPL/05008 | 50 | 8 | 12 kA/1s |
| 680179 | PAT-MPL/05009 | | 9 | |
| 680180 | PAT-MPL/05010 | | 10 | |
| 680186 | PAT-MPL/07006 | | 6 | |
| 680187 | PAT-MPL/07007 | | 7 | |
| 680188 | PAT-MPL/07008 | 70 | 8 | 19 kA/1s |
| 680189 | PAT-MPL/07009 | | 9 | |
| 680190 | PAT-MPL/07010 | | 10 | |
| 680196 | PAT-MPL/09506 | | 6 | |
| 680197 | PAT-MPL/09507 | | 7 | |
| 680198 | PAT-MPL/09508 | 95 | 8 | 25 kA/1s |
| 680199 | PAT-MPL/09509 | | 9 | |
| 680200 | PAT-MPL/09510 | | 10 | |
| 680206 | PAT-MPL/12006 | | 6 | |
| 680207 | PAT-MPL/12007 | | 7 | |
| 680208 | PAT-MPL/12008 | 120 | 8 | 30 kA/1s |
| 680209 | PAT-MPL/12009 | | 9 | |
| 680210 | PAT-MPL/12010 | | 10 | |

CEI 61230

* Selon la disponibilité, la couleur du sac peut être différente.