

Rilevatori di Tensione

Sicurezza

Rilevatore di corrente continua

Rilevatore di tensione DC Ottico e Acustico



* Magnete applicabile al rilevatore VTC-OA I

Codice	Rif.
645210	VTC-OA
645211	VTC-OA I *



31005 VTC-OA

■ Campo di misurazione:	500 V < Vt < 5000 V
■ Frequenza di lavoro:	Corriente CONTÍNUA
■ Temperatura d'esercizio:	-25°C to 55°C
■ Umidità:	Da 20 to 96 %
■ Indicazione di allerta:	Se si accende la spia LED verde ad alta luminosità significa che non c'è tensione oppure la tensione è al di sotto delle soglie di rilevamento.
■ Indicazione di presenza della tensione:	La presenza della tensione viene indicata dall'accensione di un LED rosso ad alta luminosità e dallo scatto di un allarme udibile anche in presenza di traffico rumoroso o forte vento.
■ Batteria:	9 V tipo 6LR61 Segnalazione batteria in esaurimento per mezzo di spia verde a luce LED intermittente e LED spento in presenza di livello critico della batteria.
■ Cavo di terra:	6 metri di cavo super-flessibile con guaina siliconica (cavo di altre lunghezze su richiesta).
■ Fioretto:	Con innesto universale.
■ Auto-test:	Auto-test e spegnimento automatico dopo due minuti SENZA RILEVAZIONE.
■ Accensione Automatica:	Sistema di accensione automatica in presenza di tensione misurabile (circa 400 V DC).
■ Elettrodo:	Intercambiabile.
■ Soglie di tensione:	Soglia 1 - Da 350 a 490 V: LED rosso Soglia 2 - Da 900 a 1100 V: LED rosso e arancione

Ottico / Acustico