

Detectores de Tensión

Seguridad

Instrumentos de medida de baja tensión

Digital

31009 IER-4000

Medidor de resistencia de tierra - Digital

El medidor de tierra IER-4000 de alto rendimiento es un equipo profesional que comprueba la resistencia de puesta a tierra mediante los métodos de 2 o 3 polos. Además, permite la comprobación previa de tensión de la puesta a tierra, protegiendo al usuario de las tensiones peligrosas.

Diseñado y fabricado cumpliendo con los requisitos de seguridad establecidos en las normas IEC61010-1 sobre instrumentos electrónicos de comprobación.



Código	Ref.	Caja
--------	------	------

635340	Medidor de resistencia de tierra IER-4000	1
--------	--	---

Información técnica

- **Pantalla:** LCD digital
- **Almacenamiento de datos:** 100 grupos
- **Rangos de resistencia:** 0 ~ 29.99 Ω / 30.0 ~ 99.9 Ω / 100 ~ 999 Ω / 1.00 k ~ 4.00 kΩ
- **Rangos de tensión:** 0 V ~ 200 V (50 / 60 Hz)
- **Comprobación de continuidad**
- **Valores:** MAX/MIN/PRO. Medidas relativas
- **Registro de resultados en la memoria**
- **Auto apagado, pantalla retroiluminada e indicación de batería baja**
- **Categoría:** CAT III 600 V
- **Certificados:** CE, RoHS
- **Fuente de alimentación:** 6 pilas AA de 1,5 V
- **Dimensiones:** 180 x 140 x 65 mm
- **Peso:** 950 g

Suministrado con un maletín para el transporte y el almacenaje. Conforme a las normativas EN61010-1, EN61010-2-032, EN61326, IEC 62321.



Accesos incluidos.