

TERMINALES POR TORNILLERÍA /
 TERMINAL CONNECTORS WITH SCREW FUSE /
 COSSES AVEC VIS À TÊTE FUSIBLE /
 TERMINALI CON BULLONERIA /
 TERMINAIS COM PARAFUSO APERTO FUSÍVEL

Ref. Ref. Rif. Ref.	Sec. (mm²)	Par Min. Min. Torque Couple Min. Coppia Min. Binário Min. (Nm)	Long. desforre Strip length Long. dénudage Lunghezza di spelatura Comprimento de descarne (mm)		
TTG2-240/10 TTG2-240/12*	95-240	28 -0 +5	60	2 x M117	17
TTG2-400/12 TTG2-400/16	240-400	50 -0 +5	75	2 x M22	22
TTG2-630/12 TTG2-630/16 TTG2-630/20	500-630	56 -0 +5	92	3 x M24	24

SOFAMEL

ITALIANO

TTG2

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

1. Selezionare il terminale da installare in base alla sezione del conduttore da collegare.
2. Rimuovere l'isolamento del cavo per la lunghezza specificata e spazzolare il conduttore.
3. Inserire completamente il conduttore nel terminale.
4. Avvitare le viti iniziando dalla vite (T1) e proseguire con la vite (T2) fino a rompere la testa a rottura delle viti.

PORTUGUÊS

TTG2

GUIA DE INSTALAÇÃO

1. Selecionar o terminal a instalar de acordo com a secção do condutor a ligar.
2. Remover o isolamento do cabo no comprimento especificado e escovar o condutor.
3. Introduzir completamente o condutor no terminal.
4. Apertar os parafusos começando pelo parafuso (T1) e continuar com o (T2) até partir a cabeça de rutura dos parafusos.

X-101014 R6 27/08/26

TTG2

TERMINALES POR TORNILLERÍA
 TERMINAL CONNECTORS WITH SCREW FUSE
 COSSES AVEC VIS À TÊTE FUSIBLE
 TERMINALI CON BULLONERIA
 TERMINAIS COM PARAFUSO APERTO FUSÍVEL



SOFAMEL

www.sofamel.com
 info@sofamel.es

1. Seleccionar el terminal a instalar según la sección del conductor a conectar.
2. Retirar el aislamiento del cable en la longitud especificada y cepillar el conductor.
3. Introducir el conductor completamente en el terminal.
4. Roscar la tornillería empezando por el tornillo (T1) y continuar por el (T2) hasta romper la cabeza fusible de los tornillos.

1. Select the terminal to be installed depending on the section of the conductor to be connected.
2. Remove the insulation from the cable at the specified length and brush the conductor.
3. Insert the conductor fully into the terminal connector.
4. Turn the screws, beginning with screw (T1), followed by (T2), until the each screw's fuse head breaks.

1. Choisir la cosse à installer suivant la section du conducteur à connecter.
2. Retirer l'isolant du câble sur la longueur spécifiée et brosser le conducteur.
3. Introduire complètement le conducteur dans la cosse.
4. Serrer les vis en commençant par la vis (T1) et ensuite la (T2) jusqu'à la rupture de la tête fusible des vis.

LONGITUD DE DESFORRE

STRIPPING LENGTH / LONGUEUR DE DÉNUDAGE /

LUNGHEZZA DI SPELATURA / COMPRIMENTO DE DECAPAGEM

